

# ZumLink LTE2212-33

## 50公里双网双串图数一体数传电台

### 描述:

LTE2212-33是一款点对多点宽带接入及数据传输产品。支持多种带宽分配，支持一个中心节点最多连接 16 个子节点，采用扁平化系统架构设计，有效减少系统延时，提高系统传输能力，传输距离远达50公里、数据吞吐量大、抗干扰性强等特点。

支持800MHz、1400MHz、1500MHz、2400MHz四个频段，支持自动功率控制，支持高达2W的发射功率。设备提供PH2.0用户接口。

### 特征:

- ☞ 点对多点宽带接入及数据传输、一个中心节点最多连接16个子节点
- ☞ 支持高达33dBm的发射功率
- ☞ 支持1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、20MHz带宽
- ☞ 支持800MHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz四个频段(定制化产品)
- ☞ 最远可以提供远达50km的距离传输
- ☞ 支持自动功率控制；支持自动频点控制
- ☞ PH2.0接口封装的2个以太网通信
- ☞ PH2.0接口封装的2个RS232通信

### 订货说明:

#### LTE2212-33-20-1437

- (1)“LTE2212”：2网口2串口、1发2收图传。
- (2)“33”：最大发射功率33dBm。
- (3)“20”：星型网，软件支持最远距离为20KM。
- (4)“1437”：中心频点。

20KM	816-826MHz	LTE2212-33-20-816
	1427.9-1447.9MHz	LTE2212-33-20-1437
	1420-1530MHz	LTE2212-33-20-1475
	2401.5-2481.5MHz	LTE2212-33-20-2441
50KM	816-826MHz	LTE2212-33-50-816
	1427.9-1447.9MHz	LTE2212-33-50-1437
	1420-1530MHz	LTE2212-33-50-1475
	2401.5-2481.5MHz	LTE2212-33-50-2441



### 频段配置:

频点	频带范围
816MHz	806 — 826MHz
1437MHz	1427.9—1447.9MHz
1465MHz	1420 — 1530 MHz
2441MHz	2401.5—2481.5MHz

\*出厂可提供816MHz、1437MHz、1465MHz 2441MHz 已固化频段配置；

\*根据客户需求以及现场环境可定制816MHz、1437MHz 两个频段的设备。

\*仅根据客户需求定制，用户不可自行更改。

### 自动功率控制:

LTE2212-33 中心节点使用最大的额定发射功率，接入节点发射功率随信号质量自动调节控制。

### 自动频点控制:

LTE2212-33 开机后会用上次关机前预存频点尝试布网。如果预存频点不适合布网，会自动尝试使用其他可用的频点来布网。如果布网成功且没有失步，工作频点将保持不变。如果中心节点失步，则会自动重新选择频点布网；如果接入节点失步，则会发起新的搜网过程直到搜到新的可用频点接入。

### 接口参数与指示灯:

LTE2212-33 指示灯面左起依次为:

- 1、主从指示灯：设备为主机状态时常亮，设备为从机状态时闪烁。
- 2、以太网指示灯：设备上电后会快速闪烁数次自检。正常工作时会根据数据流量闪烁。
- 3、以太网指示灯：设备上电后会快速闪烁数次自检。正常工作时会根据数据流量闪烁。
- 4、信号强度指示灯：绿色→黄色→红色→暗灭，信号强度由强变弱，熄灭时候设备与主机/从机失去连接。
- 5、电源指示灯：亮起时设备供电正常。

### 典型额定值:

- 输入电压：12V
- 湿度：5%~95%
- 发射功率：33±2dBm
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 工作温度：-30℃~+65℃
- 整机功耗：约12W
- 整机重量：约115g

\*典型应用场景指点对点通信，双天线工作模式，1437MHz工作频段，20M带宽，33dbm发射功率，供电电压12V。

\*必要指如果该设备不接天线可能会导致设备损坏。主天线为指示灯灯面左侧。辅天线为指示灯右侧。

### 接口定义:

100M网口：RX1-、RX1+、TX1-、TX1+

100M网口：RX2-、RX2+、TX2-、TX2+

数传串口：R1、GND、T1

数传串口：R2、GND、T2

供电接口：GND、GND、VCC、VCC

